

# Aplique LED Behali con sensor y luz de emergencia



Referencia	200205061
Descripción	Aplique LED Behali con sensor y luz de emergencia
Serie	Behali
Potencia	10W
Lúmenes (360°)	1050Lm
Ángulo apertura	120°
Temperatura (K)	6000K
Color	Blanco
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C
SDCM	<6
Luminosidad de emergencia	65Lm
Potencia de emergencia	1.2W(DC)
CRI (Ra)	≥80
Hg	0.0
mA	80mA
On / Off	100.000
IP	IP44
Consumo stand-by	0.45W
Ángulo detección	160°/360°
Tiempo encendido	Mín.10±3s. / Máx. 5"±1"
Distancia detección	Máx 9M. (Radio)
Luz ambiental	<3-2000lux (Reg.)
Detección velocidad movimiento	0.6-1.5M/s
Instalación pared	1.8-2.5M
Instalación techo	2.2-4M
Autonomía	5h.
Horas de vida	30.000h.
Voltaje	220-240V
Hz	50/60Hz
Material	PC
Embalaje	1

**Instalación:** Cortar la energía eléctrica y dejar que la lámpara se enfríe antes de sustituirla. Asegurarse de que está todo bien conectado antes de encender la lámpara. Por favor, no tocar la lámpara una vez encendida.

